



## 懷爐產品說明書

感謝您的選購  
請遵照本手冊之指示操作使用  
並請妥善保存

### 各部件的名稱



※ 設計及規格可能會改變，並不預先告知。

# zippo® HANDY WARMER

ZIPPO懷爐是化學作用下的懷爐，它產生熱能不靠直接燃燒油料而來，而是以加熱白金觸媒產生催化作用，這樣既不產生污染也不形成浪費。

### Ecological

本產品可重複使用

### Economical

逢注油量杯上線2杯量最長可發熱約24小時



打開透氣蓋並取下點火口，倒入適量之Zippo專用油。



套回點火口，再扭緊懷爐機身轉頭傾斜，以打火機於注油量杯中，再者油浸懷爐注入懷爐機身。



蓋回透氣蓋，將懷爐放入專用袋內，懷爐會逐漸開始發熱。

### 使用方法

● 本產品不是打火機

● 請使用Zippo專用油，如不使用Zippo專用油可能導致故障及引發火災。

● 点火口是消耗品，當使用達70~90次時，請換新的點火口。

● 懷爐是以打火機油為燃料的，因此受限於空氣隨身物品及托運行李的營利類項目，出發前請事先向航空公司確認相關規定。

本公司總經理：劉建興  
地址：11652台北市文山区新光路1段22-2號  
電話：(02) 29398550  
網址：[www.zippo.com.tw](http://www.zippo.com.tw)  
ZH-W3F  
4 979142 647557

## 安全使用說明

請必須遵守以下幾點，以避免傷害使用者本身及他人或造成財物上的損失。

■ 以下圖示代表在不當使用本產品的情況下，可能引發損害或危險的程度。

|  |                           |
|--|---------------------------|
|  | 這個圖示代表：<br>極有可能導致死亡或嚴重傷害。 |
|  | 這個圖示代表：<br>有可能導致死亡或嚴重傷害。  |
|  | 這個圖示代表：<br>有可能導致受傷或損害。    |

■ 以下圖示分別代表使用者務必遵守的內容類別。

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | 這個圖示代表：<br>絕對不能做的“禁止”內容 |
|--|-------------------------|

## △ 警告

● 本懷爐必須使用ZIPPO打火機專用油，請絕對不可使用坊間汽油、煤油、揮發油、殺蟲劑、香蕉水、酒精及去漬油等，若不甚使用將導致懷爐故障，並可能引發火災和人身燒傷。

● 請勿在禁煙火場的場所使用本懷爐，此舉可能會引發火災或造成人身燒傷。

● 請勿在充滿氯氣的環境內使用本懷爐，此舉可能會導致火災或爆炸。

## △ 注意

● 在使用過程中若想停止使用時，請將懷爐放置在安全的地方使其自然散熱，在完成散熱前，請勿遠離懷爐，以免發生意外。

● 加油後，將懷爐朝下，用指尖輕壓懷爐機身中心，以確保油料沒有溢出，過多油料可能會導致懷爐本體燃燒或加熱失誤。

## ZIPPO打火機專用油

● 本懷爐的性能表現主要取決於專用油的品質。  
● 請務必選用本公司指定的ZIPPO打火機專用油。

### 使用ZIPPO打火機專用油保障您的安全！

ZIPPO打火機專用油圖示如右方，其特性最適用於本懷爐加熱及持久發亮。此外，ZIPPO最先進的提煉過程已將雜質完全清除，為保障您使用上的安全。



## △ 危險

※ 使用本懷爐有可能導致低溫燙傷（由於皮膚長時間接觸高於體溫的熱源，將造成皮膚起水泡或紅點）因此請務必注意以下幾點：

|  |  |
|--|--|
|  | ● 請勿將懷爐置於身體同一處過久，必須適時變換位置使用。                         |
|  | ● 嬰兒及敏感肌膚者請勿使用，有燒傷的危險。                               |
|  | ● 在高齡者、孩童及殘障人士使用時，請務必陪伴及瞭解使用情況。                      |
|  | ● 請務必將懷爐放入專用袋內使用，如果還是感到懷爐過燙，請用手帕或布再包裹，衣著單薄時使用，請注意安全。 |
|  | ● 懷爐加熱後切勿碰觸點火口，使用中的點火口非常燙，碰觸將導致燙傷。                   |

## 使用指示

### 如何加油

【警告】ZIPPO打火機油屬易燃液體，加油前請先參閱油罐上的安全指示，加油時請小心處理並務必遠離火花、火源或熱源處。



① 打開透氣蓋，握住點火口的兩端取下，取下時，請勿觸碰白金觸媒，否則可能損傷觸媒本身。



② 以注油量杯衡量加油的份量，接著對準機身的口，慢慢的倒油進去。本懷爐機身最高容量為適量的油，若欲縮短使用時間，請減少加入的油量。



③ 取下點火口，將懷爐朝下，用指尖輕壓懷爐機身中心，可放張衛生紙在懷爐的開口處，將口朝下，以衛生紙吸收多餘油料，丟棄衛生紙時要注意火源。



【請注意】每次加油前，請務必執行以上步驟。若油料被灑落在懷爐外殼上，請以乾布擦拭乾淨。

④ 每次加油後，請務必關好打火機油罐，並放置遠離火源及熱源處。

### 如何點火加熱



① 裝回點火口，手握緊本懷爐稍微傾斜，使用火柴或打火機加熱白金觸媒3至5秒鐘。



② 請以上蓋側面的測試紙標準點火口10~15秒以確認本懷爐是否已發熱，若測試紙轉為深褐色，則表示懷爐已開始發熱，若無，請再次加熱。



③ 蓋上透氣蓋，將懷爐置入專用袋後，懷爐就會慢慢熱起來。



【請注意】運作中的懷爐溫度相當高，為避免燙傷，必須將懷爐放入專用袋內使用，如果是感到懷爐過燙，請用手絨或布再包裹。



● 使用前請勿將懷爐機身沾染到任何油料，若著，則必須完全用潔，擦拭機身內部任何髒污，並以乾淨布覆蓋開口，隨後將懷爐擦乾。

● 點火口點火時，請勿將懷爐機身沾染到任何油料，若著，則必須完全用潔，擦拭機身內部任何髒污，並以乾淨布覆蓋開口，隨後將懷爐擦乾。

● 專用袋若專用袋弄髒，可以溫水加中性洗潔劑洗手，若有破損或裂縫，請至懷爐購買處選購新專用袋以更換。

● 清潔地標：請測試紙接觸到懷爐機身溫度達40°C或104°F以上，它會轉變為深褐色，然而在外溫度過熱，它有可能不會回復原狀。在此期間，測試紙可能因而變得不易辨識，當遇此情況，請觀察催化作用喪失。（請參見如何點火加熱第2點）

● 殘渣處理：打火機油：全國ZIPPO百貨專櫃及零售據點皆有專售，詳情請上 [www.zippo.com.tw](http://www.zippo.com.tw) 查詢。點火口及專用袋：請洽懷爐購買店家選購。

● 清潔地標：請測試紙接觸到懷爐機身溫度達40°C或104°F以上，它會轉變為深褐色，然而在外溫度過熱，它有可能不會回復原狀。在此期間，測試紙可能因而變得不易辨識，當遇此情況，請觀察催化作用喪失。（請參見如何點火加熱第2點）

● 殘渣處理：打火機油：全國ZIPPO百貨專櫃及零售據點皆有專售，詳情請上 [www.zippo.com.tw](http://www.zippo.com.tw) 查詢。點火口及專用袋：請洽懷爐購買店家選購。

### 常見問題

#### Q. 懷爐無法變暖

A1. 使用劣質油料，懷爐無法正常運作產生熱能，請務必使用ZIPPO打火機專用油，可在百貨專櫃及零售據點購買，詳情請見本公司網站。

A2. 因懷爐內部棉花位太滿而碰觸到點火口，造成催化作用無法進行，在這種情況下，調整棉花至低於開口5mm的位置。

#### Q. 懷爐最初有熱但很快變冷

A. 可能是加油過多過快的，請參考如何加油的指示，排出多餘的油料。另外，還有可能是手溫或油加過多導致點火口受潮，請用吹風機保持距離將其烘乾。

#### Q. 懷爐發熱時間不夠長或太長

A. 懷爐的溫度及發熱時間因環境而不同，在較溫暖的環境使用，懷爐會偏熱油盡耗快，發熱時間縮短；而使用於較冷和較少氯氣的環境，懷爐的溫度相對較低且發熱時間變長，使用前請事先衡量加油量。

#### Q. 當加油時，油溢出且難以注入

A. 留意懷爐中的棉花並慢慢地注入油料，若上次使用後留有殘油，則此次不能注入過多，請將過量的油料排出。

#### Q. 如何停止使用的懷爐

A. 懷爐回暖包是無法中途停止其發熱的，請將懷爐放置在安全的地方使其自然散熱。在完成散熱前，請勿遠離懷爐，以免發生意外。為避免下次使用需要注入更多油料，請勿將懷爐放在過冷的地方。

#### Q. 使用時間到油料的氣味

A1. 請使用ZIPPO打火機專用油，其它油料可能有強烈刺鼻的味。  
A2. 請換新的點火口，若點火口老化，會造成油催化不完全，產生濃烈油味。

A3. 因為懷爐是利用專用油發熱的，倘若聞到些許油味是無法避免的，最好將懷爐放在膝部或身體背部。

#### Q. 懷爐掉進水裡

A. 取出懷爐中的棉花，並用吹風機烘乾，同時購買新的點火口更換。

#### Q. 搜帶懷爐搭飛機的注意事項

A. 懷爐是以打火機油為燃料的，因此受限於登機隨身物品及托運行李的營利類項目，出發前請事先向航空公司確認相關規定。

### ZIPPO懷爐保證書

為保證懷爐的產品品質，本公司提供功能性的故障維修，當按照說明書的指示步驟仍無法正常使用時，請即聯絡本公司處理。

### ZIPPO懷爐免費維修保證

本保證書根據以下的免費維修原則，對於保固期間內故障的懷爐，提供免費維修服務。

保固期間/數量 自購買日起6個月內 / ZIPPO懷爐乙只。

購買日期 年 月 日

購買商店 店名：產品使用說明人之姓名：

顧客資料 地址：

姓名：

地址：

電話：

電子郵件：

【免費維修原則】

1. 在保固期間內，若顧客按本手冊的指示使用本產品仍出現問題，本公司會提供免費維修服務。

2. 在保固期間內，如發生下列情況，本公司不會提供免費維修服務

2) 未依說明書操作，或因顧客自行拆解而造成懷爐故障。

3) 不當使用，不正確存放，因自行拆解而導致懷爐損壞。

4) 購買後因掉漆而導致懷爐損壞。

5) 未使用ZIPPO打火機專用油。

3. 購買後發生的表面刮傷、掉漆及凹痕等外觀損傷告都不在保固範圍內。

4. 本保證書僅限於地區有保固點。

5. 本公司將不會發送保證書。

6. 路口口與白色膠圈屬於消耗品(耗材)，都不在保固範圍內。

7. 注油量杯、專用袋及ZIPPO打火機專用油等配件皆不在保固範圍內。

ZIPPO懷爐製造商：MARUKAI CORPORATION

地址：11652台北市文山区新光路1段22-2號

JAPAN. 550-0003

本產品由ZIPPO MANUFACTURING CO., U.S.A 授權生產

網址：[www.zippo.com.tw](http://www.zippo.com.tw)